

PCI Express zu PCI Express Erweiterung mit 1 PCIe Gen-3 Steckplatz

Artikelnummer: Series/Model: µCUBE



[_ Bitte klicken zum Vergrößern](#)

PCI Express zu PCI Express Erweiterung mit 1 PCIe Gen-3 Steckplatz

Hauptmerkmale

- **1 PCI Express Steckplatz x16 Gen 3**
- **Durch Plug and Play leicht zu installieren**
- **Erhöht die Funktionalität des Systems**
- **Unterstützt eine vollhohe, einzelige PCIe-Karte bis zu 9,55" länge**
- **Verbindung über PCIe oder Thunderbolt**
- **Keine zusätzlichen Treiber erforderlich**

Das µCUBE Desktop-Gehäuse unterstützt eine Full-Size I/O-Karte bis zu 9,55" länge, dies ermöglicht eine große Flexibilität in den Typen von PCIe-Add-In-Karten, die die Leistung einer vorhandenen Workstation erhöhen können. Der µCUBE verbindet sich über PCIe.

Folgende Artikel sind bei jedem µCUBE enthalten:

- MCUBE Erweiterungsgehäuse
- Kabeladapter
- PCIe Kabel
- Externe Stromversorgung
- Schnellstartanleitung

Der µCUBE besteht aus einem leichten Kunststoffgehäuse mit einem Metallschlitten, den man aus dem Gehäuse herauschieben kann, um schnell auf den PCIe-Steckplatz zuzugreifen zu können. Ein

Netzstecker und ein Datenkabelstecker befinden sich auf der Rückseite des Schlittens.

Die Installation von Karten in den μ CUBE ist schnell und einfach. Nach dem Entfernen der Schlitzabdeckung und dem Einbau der Zusatzkarte schieben sie die den Schlitten wieder in das Gehäuse. Installieren Sie die PCIe-Adapterkarte in einen offenen PCIe-Steckplatz im Host-Computer. Der μ CUBE schaltet sich ein, wenn der Computer eingeschaltet wird. Es gibt keinen Netzschalter. Der μ CUBE ist sofort einsatzbereit und die einzig benötigten Treiber sind die, die von der Add-In-Karte benötigt werden.

Anwendungen

- HighSpeed Datenstreaming
- Telekommunikation
- Militärische Anwendungen
- Server-und Computersystem-Erweiterungen
- Datenerfassung
- Messtechnik
- Medizintechnik
- Video Bearbeitung
- Musikproduktion
- Industrielle Automation und Steuerungen



Für das Betrachten der Download-Dateien benötigen Sie i. R. den Adobe-Acrobat-Reader.
[Sie können diesen hier herunterladen.](#)

Für offene Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Telefon +49 (89) 3133007, **Fax** +49 (89) 3146706, wuntronic@wuntronic.de oder senden Sie uns eine [Kontaktanfrage](#)

WUNTRONIC GmbH, Heppstrasse 30, D-80995 München, Deutschland